FAVOUR

USER GUIDE

PROTECH L0817

Please read this manual carefully before using the product as it contains important operating information.

515 LUMENS

4H

MAGNETIC ATTACHMENT

2M DROP IMPACT

USB RECHARGEABLE

CHARGING STATUS INDICATOR

IP67 DUSTPROOF & WATERPROOF

ANSI FL 1

ANSI FL 1						
ON	515 Lumens	195cd	28m	4h	✓	✓

NOTE:
- Recharge the work light every 3 months if it is not being used for a long time, or recharge it after used.
- The rechargeable battery will reach full performance only after a few complete charging & discharging cycles.
- DO NOT leave the work light in charging status (with power connected) continuously for more than five days, as this may cause a reduction in battery efficacy.

BATTERY POWER INDICATION

The LED indicators show battery power after work light is being turned on. When the battery power is low, please recharge the work light as soon as possible.

Battery Power Indicators

0% Battery | 20%+ Battery | 40%+ Battery | 60%+ Battery | 80%+ Battery

Charging Status Indicators

20% Charged | 40% Charged | 60% Charged | 80% Charged | 100% Charged

HOW TO RECHARGE

When the work light becomes noticeably dim, switch off the unit and recharge the work light as soon as possible.

Battery Type	Built-in 1 x 3.7V 2600mAh 18650 Li-ion Rechargeable Battery
Charging Time	4.5hrs [Work light turns to about 5% brightness automatically when it is in charging status (with power connected)]

1. Open charge jack cover.
2. Connect the work light to your PC, or an approved USB adaptor, a solar panel, a portable power bank or any other charging device with an USB outlet, with the micro USB cable plugging to the input port.
3. The LED indicators will light up & flash one by one gradually to indicate the battery capacity is being charged.



ENGLISH SPECIFICATIONS

FEATURES
- 0.3W Luxeon White LEDs – Up to 515 Lumens
- Anti-glaring Panel for Smooth & Ultra Wide Lighting
- Simple One-click Operation – ON & OFF
- Stainless Steel Bumpers for Lens Protection
- Built-in Adjustable Stand with Magnets for Hands-Free Operation
- Built-in Thumbscrew Cap for Tripod / Monopod Stand Attachment
- Direct Plug to Recharge by Micro USB
- LED Indicators show Battery Capacity & Charging Status
- Circuit Protection prevents Battery from Over-charging or Over-discharging
- Hang Anywhere by Velcro Strap (Optional)
- Carrying Pouch (Optional)
- Tough Casing with Solid Protection
  - 2m Drop-proof
  - IP67 Dust Proof & Waterproof

OPERATION
ON > OFF

BATTERY TYPE
Built-in 1 x 3.7V 2600mAh 18650 Li-ion Rechargeable Battery (Included)

*To keep rechargeable battery alive, distributors should recharge the product every 6 months after production. Users should recharge the product every 3 months if it is not being used for a long time. The rechargeable battery will reach full performance only after a few complete charging & discharging cycles.

CHARGING INFO
4.5hrs Charging Time
(Automatically switch to about 5% brightness when the work light is being charged)

BATTERY CYCLE
500 cycles (Reserves ~80% Capacity after 500 cycles)

BULB TYPE
15 x 0.3W Luxeon White LEDs

ACCESSORIES
Micro USB Cable (Included)
Velcro Strap (RS8022, Optional)
Carrying Pouch (Optional)

SIZE
100mm x 110mm x 33mm

WEIGHT
214g (With Battery)

BULB REPLACEMENT
LED never needs to be replaced.

IWARNING
- Do NOT look directly into the LED light for more than a few seconds.
- Do NOT allow children to use LED light unless under the supervision of an adult.
- Remove the batteries if not using the LED light for long period or before storage.
- The work light could become extremely hot after extended use. Switch it OFF or to Low Brightness Level if the Flashlight becomes too hot.

WARNING
- Do NOT take directly into the LED light for more than a few seconds.
- Do NOT allow children to use LED light unless under the supervision of an adult.
- Remove the batteries if not using the LED light for long period or before storage.
- The work light could become extremely hot after extended use. Switch it OFF or to Low Brightness Level if the Flashlight becomes too hot.
- Recharge the work light every 3 months if it is not being used for a long time, or recharge it after used.
- Charge before use, although the battery is delivered in a charged state.
- It is advisable to use the unit from time to time in order to maintain the unit in good condition.
- Do not dispose of the unit into fire or dismantle it under any condition.
- Reverse charging is not acceptable.
- Do not short circuit the battery. Permanent damage to the battery may result.
- Never insert any foreign metallic objects into the charge jack of the work light.
- Never leave the unit in extremely high temperatures while charging.
- Use battery in extreme condition may affect the service life, such as extreme temperature, deep cycle, and extreme overcharged or over discharged.
- Battery should be stored in a cool and dry place.
- Be sure to use manufacturer's replacement parts.

PROVIDER INFORMATION
The LED indicators show battery power after work light is being turned on. When the battery power is low, please recharge the work light as soon as possible.

IMPORTANT
- Recharge the work light every 3 months if it is not being used for a long time, or recharge it after used.
- Charge before use, although the battery is delivered in a charged state.
- It is advisable to use the unit from time to time in order to maintain the unit in good condition.
- Do not dispose of the unit into fire or dismantle it under any condition.
- Reverse charging is not acceptable.
- Do not short circuit the battery. Permanent damage to the battery may result.
- Never insert any foreign metallic objects into the charge jack of the work light.
- Never leave the unit in extremely high temperatures while charging.
- Use battery in extreme condition may affect the service life, such as extreme temperature, deep cycle, and extreme overcharged or over discharged.
- Battery should be stored in a cool and dry place.
- Be sure to use manufacturer's replacement parts.

ITALIAN SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE
- LED Luxeon Bianco 0.3 w. fino a 515 Lumens
- Pannello antiriflesso per una luce ampia e agevole
- Semplice modalità di accensione – ON & OFF
- Protezione in acciaio per le lenti
- Stand in dotazione con magnete per operatività senza l'uso di mani
- Coperchio a vite per treppiedi / stand incluso
- Presa diretta per ricarica tramite USB
- Spie a LED mostrano la carica della batteria e lo stato di carica
- La protezione del circuito previene la batteria della sovracarica o sottracarica
- Aggiustabile ovunque tramite fascì in velcro (Opzionabile)
- Custodia per il trasporto (Opzionabile)
- Corpo robusto con isolide protezioni
  - Prova di caduta 2mt
  - Resistente all'acqua ed alla polvere IP67

FUNZIONAMENTO
ON > OFF

TIPO DI BATTERIA
Batteria ricaricabile 3.7v 2600mAh 18650 Li-ion (Inclusa)

*Per mantenere una buona efficienza della batteria e consigliabile per il distributore ricaricare il prodotto ogni 6 mesi dalla produzione. E consigliabile per l'utilizzatore ricaricare la batteria ogni 3 mesi se non usata per lungo tempo. La batteria raggiungerà la piena efficienza solo dopo alcuni cicli completi di carica e descarica.

INFORMAZIONI SULLA RICARICA
Tempo di ricarica 4.5 ore
(La torcia si illuminera automaticamente a circa il 5% di luminosità durante la ricarica)

CICLI DELLA BATTERIA
500 cicli (Mantiene l'80% della capacità dopo 500 cicli)

TIPO DI LED
15 LED Luxeon Bianchi 0.3W

ACCESSORI
Cavo micro USB (Inclusa)
Fascia velcro (Modello RS8022, Optionabile)
Custodia per il trasporto (Opzionabile)

DIMENSIONI
100mm x 110mm x 33mm

PESO
214GR (Con Batteria)

SOSTITUZIONE DEL LED
Il LED non necessita di sostituzione

AVVERTENZE
- Non guardare direttamente la luce LED per più di pochi secondi
- Non permettere ai bambini di usare il LED se non sotto la supervisione di un adulto
- Rimuovere la batterie se non si usa il LED per lungo tempo o prima di riporre la stesso
- La torcia da lavoro potrebbe diventare estremamente calda per un uso prolungato, spegnere o abbassare il livelli di luminosità se la torcia diventa troppo calda

INDICATORE DI CARICA DELLA BATTERIA
Le spie a led indicano lo stato di carica della batteria quando la torcia viene accesa. Quando lo stato di carica e basso e consigliabile ricaricare la batteria non appena possibile.

IMPORTANTE
- Ricaricare la torcia ogni 3 mesi se non usata per lungo tempo
- Ricaricare prima dell'uso anche se la batter la e consegnata in uno stato di carica
- E consigliabile usare la torcia di tanto in tanto per mantenere il dispositivo in buone condizioni
- Non avvicinare la torcia al fuoco o smontarla in qualsiasi condizione
- La carica opposta dalla batteria della torcia non è ammessa
- Non cercare di creare short circuit alla batteria, un danno permanente potrebbe verificarsi
- Non inserire oggetti metallici nel jack della torcia
- Non lasciare la torcia in alte temperature durante la carica della batteria
- L'uso della batteria in condizioni estreme puo pregiudicarne la vita come ad esempio temperature estreme, cicli molto prolungati di carica o discarica
- E consigliabile riporre la batteria in luoghi freschi ed asciutti
- Assicurarsi di utilizzare parti di ricambio originali

FRANÇAIS SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES
- 0.3W Luxeon LED blanc – jusqu'à 515 Lumens
- Panneau anti-reflet pour un éclairage doux et très large
- Utilisation simple, à clic unique pour l'allumer et l'éteindre
- Protections en acier inoxydable pour protéger la lentille
- Support réglable intégré et aimanté pour une utilisation mains libres
- Pas de vis intégré pour trépied / pied
- Recharge directe par Micro USB
- Indicateur LED pour la niveau de la pile et du chargement
- Protection du circuit pour éviter la surcharge ou la décharge excessive
- Sangle velcro de suspension (En option)
- Etui de transport (En option)
- Boîtier résistant assurant une protection solide
  - Résiste à une chute de 2 mètres
  - Résiste à la poussière et à l'eau (IP67)

FONCTIONNEMENT
ON > OFF

TYPE DE BATTERIE
Batterie 3.7V 2600mAh 18650 Li-ion Rechargeable intégrée (Fournie)

*Pour que la batterie rechargeable reste opérationnelle, les distributeurs devraient recharger le produit tous les 6 mois après production. Les utilisateurs devraient recharger le produit tous les 3 mois s'il n'est pas utilisé pendant une longue période. La batterie rechargeable sera au maximum de ses performances après quelques cycles de charge et décharge complets.

INFOS RELATIVES AU CHARGEMENT
Temps de charge de 4.5 heures
(Passe automatiquement en mode d'éclairage à 5% de luminosité lorsque la lampe est en charge)

CYCLES DE LA BATTERIE
500 cycles (Réserve ~80% de capacité après 500 cycles)

TYPE D'AMPOULE
15 x 0.3W Luxeon LED blancs

ACCESSOIRE
Câble micro USB (Fournie)
Sangle velcro (Modèle RS8022, en option)
Etui de transport (En option)

DIMENSIONS
100mm x 110mm x 33mm

POIDS
214g (Avec piles)

REMPLACEMENT DE L'AMPOULE
L'ampoule LED ne doit jamais être remplacée.

I ATTENTION !
- Ne regardez JAMAIS directement l'ampoule LED plus de quelques secondes.
- NE PERMETTEZ PAS à des enfants d'utiliser des appareils munis de LED sans la supervision d'un adulte.
- Enlevez les piles si vous n'utilisez pas la lampe LED pendant une longue période ou avant de la remiser.
- La lampe de travail peut devenir très chaude après une utilisation prolongée.

INDICATION DU STATUT DE LA BATTERIE
Les diodes indiquent l'état de la batterie une fois que la lampe est allumée. Lorsque la batterie est faible, veuillez recharger la lampe dès que possible.

IMPORTANT
- Recharger la lampe de travail tous les 3 mois si elle n'est pas utilisée pendant une longue période, ou recharger-la après utilisation.
- Charger avant utilisation, bien que la batterie soit fournie chargée.
- Il est recommandé d'utiliser l'unité de temps en temps afin de la maintenir en état
- Ne pas jeter l'unité dans un feu et ne la démonter en aucun cas.
- La charge inverse n'est pas autorisée.
- Ne pas court-circuiter la batterie. Cela peut l'endommager de manière permanente.
- Ne jamais insérer d'objets métalliques dans le port de charge de la work light.
- Ne pas ouvrentre l'unité à des températures extrêmes pendant la chargement.
- L'utilisation de batteries dans des conditions extrêmes peut affecter leur durée de vie (Températures extrêmes, cycle profond, surcharge ou décharge extrêmes).
- Les batteries doivent être stockées dans un endroit propre et sec.
- Utiliser des pièces de rechange d'origine.

DEUTSCHE SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN
- 0.3W weiße Luxeon LED – Bis zu 515 Lumen
- Blendschutzplatte für eine Weiche & Ultrabreite Beleuchtung
- Einfacher Einklick-Betrieb – GERING, STARK & AUS
- Edelstahlpuffer für Linsenschutz
- Eingebautes, einstellbares Stativ mit Magneten für freihändige Bedienung
- Eingebaute Daumenschraubenkappe für Dreibein- / Einbeinstativeinsetzung
- Anschluss zum Aufladung per Mikro-USB
- LED-Anzeige zeigt Status von Batterielkapazität & - ladung an
- Stromkreisschutz verhindert Überladung und Überentladung der Batterie
- Kann mit Klettband (Optional) überall aufgehängt werden
- Tragetasche (Optional)
- Widerstandsfähiges Gehäuse mit soliidem Schutz
  - Fallsicher bis zu 2m
  - Staub- und wasserdicht nach IP67

BETRIEB
EIN > AUF

BATTERIETYP
Integrierte 18650 3400 mAh (3.7V) wiederaufladbare Li-ion-Akku' (Im Lieferumfang enthalten)

*Das Produkt sollte alle 3 Monate aufladen, wenn es längere nicht benutzt wird, um die Leistungsfähigkeit des Akkus zu erhalten. Die wiederaufladbare Batterie erreicht ihre volle Leistung nur/erst nach einigen vollständigen Lade - und Entladezyklen.

LADEINFORMATION
4.5h Ladezeit
(Automatische Umschaltung auf eine Helligkeit von ungefähr 5%, wenn die Arbeitsleuchte geladen wird)

AKKU HALTBARKEIT:
500 Zyklen (nach 500 Ladezyklen immer noch eine Leistung / Kapazität von ~80% Kapazität)

LEUCHTMITTELTYP:
15 x 0.3W Luxeon White LEDs

ZUBEHÖR
Micro USB Cable (Inclusive)
Klettband (Modell RS8022, Optional)
Tragetasche (Optional)

GRÖSE
100mm x 110mm x 33mm

GEWICHT
214g (With Battery)

LEUCHMITTELAUSTAUSCH
LED never needs to be replaced.

WARNUNG:
- Do NOT look directly into the LED light for more than a few seconds.
- Do NOT allow children to use LED light unless under the supervision of an adult.
- Remove the batteries if not using the LED light for long period or before storage.
- Die Arbeitsleuchte kann nach längerem Gebrauch sehr heiß werden. Schalten Sie sie AUS oder auf eine niedrige Helligkeitsstufe, wenn die Blinkleuchte zu heiß wird.

BATTERIEKAPAZITÄTSANZEIGE
Die LED-Anzeigen stellen den Akkuzustand nach dem Einschalten der Arbeitsleuchte dar. Wenn der Akkustand gering ist, laden sie die Arbeitsleuchte bitte schnellstmöglich auf.

WICHTIG:
- Laden Sie die Arbeitsleuchte alle 3 Monate auf, wenn sie für längere Zeit nicht verwendet wird, oder laden Sie sie nach dem Gebrauch.
- Vor Benutzung laden, auch wenn Batterie geladen geliefert wird.
- Es wird empfohlen, die Leuchte hin und wieder zu nutzen, um sie in gutem Zustand zu erhalten. Nach jeder Nutzung aufladen sowie wenn sie länger als 3 Monate nicht genutzt wurde.
- Lateraie nicht verbrennen und keinesfalls zerlegen.
- Kurzschluss ist nicht zulässig
- Batterie nicht kurzschließen. Sonst kann die Batterie dauerhaft beschädigt werden. Niemals metallische Fremdkörper in Ladebuchse der Arbeitsleuchte einsetzen.
- Arbeitsleuchte niemals extrem hohen Temperaturen beim Laden aussetzen.
- Verwendung von Batterien unter Extrembedingungen, wie z.B. extreme Temperaturen sowie extreme Überladung oder Überentladung, kann sich auf die Lebensdauer auswirken.
- Batterien kühl und trocken lagern.
- Nur original Ersatzteile des Herstellers verwenden.

ESPAÑOL ESPECIFICACIONES

CARACTERISTICAS
- LEDs blancos Luxeon 0.3W – Hasta 515 Lumens
- Panel antideslumbramiento para una iluminación más amplia e uniforme
- Sencillo funcionamiento 1 clicks - ON & OFF
- Paragolpes de acero inoxidable para proteger las lentes
- Soporte ajustable integrado con imanes para uso manos libres
- Tapa roscada integrada para fijación del soporte trípode/monopode
- Recarga directa por Micro USB
- El indicador LED muestra la capacidad de la batería y el estado de carga
- La protección del circuito protege a la batería de sobrecargas y sobredescargas
- Se puede colgar en cualquier sitio con la cinta de velcro (Opcional)
- Funda de transporte (Opcional)
- Carcasa resistente con mango engomado
  - Resistente a caídas a 2 metros
  - IP67 a prueba de polvo y resistente al agua

FUNCIONAMIENTO
Encendido > Apagado

TIPO DE BATERÍA
Batería' integrada 3.7 V 2600mAh 18650 Li-ion recargable (Incluida)

*Para mantener las pilas recargables, el distribuidor debe cargar el producto a los 6 meses de su producción. Los usuarios deberían recargar el producto cada 3 meses, si no se usa durante un largo periodo de tiempo. La batería recargable alcanzará el rendimiento completo sólo después de unos ciclos completos de carga y descarga

INFORMACION DE CARGA
Tiempo de carga 4.5 horas
(Ajuste automático del brillo al 5% cuando se está cargando)

CICLOS DE BATERIA
500 ciclos (Conserva ≈80% de capacidad después de 50 ciclos)

TIPO DE BOMBILLA
15 x 0.3W blancos Luxeon 0.3W

ACCESORIOS
Cable Micro USB (Incluido)
Cinta velcro (Modelo RS8022, opcional)
Funda de transporte (Opcional)

TAMAÑO
100mm x 110mm x 33mm

PESO
214g (Con batería)

RECAMBIO DE BOMBILLA
Las LED nunca necesitan ser remplazadas

ADVERTENCIA
- No mirar directamente la luz LED durante más de unos segundos
- No permita que los niños usen las luces de LED sin la supervisión de un adulto
- Retire las pilas si no va a usar la lámpara LED durante un largo periodo de tiempo ó antes de guardarla
- La temperatura del foco aumentará después de un uso prolongado. Apágalo o disminuir el nivel de brillo si la linterna se calienta demasiado

INDICADOR DEL NIVEL DE BATERIA
Los indicadores LED muestran el nivel de batería después de que el foco se haya encendido. Cuando el nivel de batería sea bajo, por favor, recargue el foco lo antes posible

IMPORTANTE
- Recargar el foco cada 3 meses si no se usa durante un periodo prolongado de tiempo o recargar después de su uso
- Cargar antes de su uso, aunque la batería esté en alto nivel de carga
- Es aconsejable usar la linterna de vez en cuando para mantenerla en óptimas condiciones
- No arrojar al fuego ni desmontar bajo ningún concepto
- No es posible la carga inversa
- No cortocircuitar la batería, puede resultar dañada de forma permanente
- No insertar nunca objetivos extraños metálicos en el conector del foco
- Nunca lo deje cargando bajo temperaturas altas extremas
- Usar la batería en extremas condiciones puede afectar a su vida útil, como temperaturas extremas, ciclo profundo y sobrecargas extremas y descargas excesivas
- La batería debe almacenarse en un lugar frío y seco
- Usar piezas de recambio del fabricante

PORTUGUES ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS
- 0.3W LED Luxeon Branco – até 515 Lumens
- Painel para iluminação facada e ultra large
- Ligação através de um click para ligar ou desligar
- Corpo em aço para protecção de lente
- Suporte ajustável embutido com imãs para operação mãos-livres
- Inserção embutida para fixação de suporte para tripé ou fixação
- Recarregável diretamente por Micro USB
- Indicadores LED mostram Capacidade da Bateria e nível de Carga
- Protejção de circuito evita que a bateria seja sobrecarregada ou descarregada demais
- Pendure em qualquer lugar por fixação por velcro (Opcional)
- Bolsa de transporte (Opcional)
- Revestimento resistente com protecção sólida
  - Aprova de queda até 2 rmts
  - Sistema IP6 à prova de pó e água

FUNCIONAMENTO
ON > OFF

TIPO DE PILHA
Bateria' n 3.7V 2600mAh 18650 Li-ion Recarregavel Battery (Incluida)

*Para manter a bateria recarregável em bom estado, os distribuidores devem recarregar a produto a cada 6 meses após a produção. Os usuários devem recarregar o produto a cada 3 meses se não estiver sendo usado por um longo período de tempo. A bateria recarregável atingirá o desempenho total somente após alguns ciclos completos de carregamento e descarga.

INFORMAÇÕES DE CARGA
Tempo de carga 4.5hrs
(Muda automaticamente para cerca de 5% de brilho quando A luz de trabalho está sendo carregada)

CICLOS DE BATERIA
500 ciclos de carga (Após os 500 ciclos a capacidade da bateria fica a cerca de 80%)

TIPO DE LÂMPADA
15 x 0.3W Luxeon LEDs branco

ACESSÓRIOS
Cabo micro USB (Incluído)
Fita de fixação de Velcro (Model RS8022, Opcional)
Bolsa de transporte (Opcional)

DIMENSÕES
100mm x 110mm x 33mm

PESO
214g (Com bateria)

SUBSTITUIÇAO DA LÂMPADA
O LED nunca precisa de ser substituído

ATENÇÃO
- Nunca olhe para o LED acesso mais que alguns segundos
- Não deixe as crianças utilizar, sem a presença de adultos
- Retire as baterias quando a lanterna não for usada por ouuto por muito tempo ou antes da guarda-la
- A luz de trabalho pode tornar-se extremamente quente apóo o uso prolongado. Desligue-o ou para baixo nivel de brilho se A lanterna ficar muito quente

INDICADOR DE CAPACIDADE DA BATERIA
Os indicadores LED mostram a energia da bateria depois que a luz de trabalho está ligada. Quando a energia da bateria é baixa, por favor Recarregue a luz de trabalho o mais rápido possível.

IMPORTANTE
- Recarregue a luz de trabalho a cada 3 meses se não estiver sendo usada por um longo período de tempo, ou recarregue-a depois de usada.
- Carregar antes de usar, embora a bateria seja fornecida em estado carregado.
- É recomendável usar a unidade de tempos em tempos para manter a unidade em boas condições.
- Não deite a unidade no fogo ou desmonte-a em qualquer condição
- O carregamento oversa não é aceitável.
- Não faça o curto-circuito da bateria. Pode resultar em danos permanentes na bateria.
- Nunca insira nenhum objeto metálico estran ho na tomada de carga da luz de trabalho.
- Nunca deixe a unidade em temperaturas extremamente altas durante o carregamento.
- Usar bateria em condições extremas pode afetar a vida útil, como temperatura extrema, ciclo profundo e sobrecarga extrema ou sobrecarregada.
- A bateria deve ser armazenada em local fresco e seco.
- Certifique-se de usar as peças de reposição do fabricante.

NEDERLANDS SPECIFICATIE

FUNCTIES
- 0.3W Luxeon witte LED – Tot wel 515 Lumen
- Anti-verblindingspaneel voor gelijkmatig verspreid en extreem brede verlichting
- Eenvoudige aan – en uitschakelen met één druk op de knop
- Roestvrijstalen beugels ter bescherming van de lamp
- Verstelbare standaard met magneten, zodat handen vrij zijn
- Ingebouwde duimschroefdop voor het bevestigen van een statief
- Direct op te laden via Micro USB
- LED indicator de de laadstatus laat zien en hoe vol de batterij is
- Beveiligt tegen overladen of over ontladen
- Overal te bevestigen met een Velcro strap (Optioneel)
- Draagzak (Optioneel)
- Robuuste behuizing met solide bescherming
  - 2m valbestendig
  - IP67 stof- en waterbestendig

WERKING
AAN > UIT

BATTERIJ
Geïntegreerde 18650 3.7V 2600mAh Li-ion oplaadbare batterij' (Inclusief)

*Om oplaadbare batterijen in goede conditie te houden, dienen gebruikers het product iedere 3 maanden op te laden als deze langere tijd niet gebruikt wordt. De oplaadbare batterij zal pas de volledige capaciteit bereiken na een aantal keren volledig opladen en ontladen.

LAADINFO
4.5 uur oplaadtijd
(Schakelt automatisch over naar 5% helderheid wanneer de lamp wordt opgeladen)

AANTAL CYCLI
500 cycli (~80% capaciteit na 500 cycli)

LED
15 x 0.3W Luxeon witte LEDs

ACCESSOIRES
Micro USB kabel (Inclusief)
Velcro strap (Model RS8022, optioneel)
Draagzak (Optioneel)

AFMETING
100mm x 110mm x 33mm

GEWICHT
214g (Incl. batterijen)

VERVANGEN LAMP
De LED lamp hoeft nooit vervangen te worden.

I WAARSCHUWING
- Kijk NIET langer dan een paar seconden rechtstreeks in het LED-licht.
- Laat kinderen de LED-lamp NIET gebruiken zonder toezicht van een volwassene.
- Verwijder de batterijen als u de LED-lamp langere tijd niet gebruikt of voor u deze opberg.
- De lamp kan heet worden bij langdurig gebruik. Schakel de lamp in dat geval uit of schakel over op een lager niveau.

LAADSTATUS BATTERIJ
Realiser de lamp in aangezet, maken de LED lampjes de laadstatus van de batterij zichtbaar. Als de batterij bijna leeg is, dient de lamp opgeladen te worden.

BELANGRIJK
- Als de lamp langere tijd niet gebruikt wordt, laad hem dan toch elke 3 maanden op voor het behoud van de batterij.
- Opladen voor gebruik, ook al is de batterij reeds voorgeladen
- Het is aan te raden om de unit regelmatig te gebruiken, om deze in goede conditie te houden. Laadt ook regelmatig de unit op, als deze langer dan 3 maanden niet gebruikt wordt.
- Gooi de lantaarn niet in het vuur of haal deze niet uit elkaar, onder welke omstandigheden dan ook
- Reverse opladen is niet toegestaan
- Verooraak geen kortsluiting. Dit kan permanente schade aan de batterij veroorzaken
- Plaats geen vreemde metalen objecten in de micro USB poort van de work light.
- Laad de work light nooit op in extreem hoge temperaturen
- Batterijen gebruiken in extreme condities, zoals extreme temperaturen, diep ontladen of extreem overladen, kan de levensduur van de batterij beïnvloeden
- Batterijen dienen op een koele en droge plaats bewaard te worden
- Gebruik originele onderdelen ter vervanging