FAVOUR

# USER GUIDE

## FOCOSLIDE H1117

Please read this manual carefully before using the product as it contains important operating information.

- 200 LUMENS
- WHITE LED - HIGH
- WHITE LED - 2Hz FLASHING
- 2M DROP IMPACT
- WHITE LED - MED
- RED LED - ON
- WATER RESISTANT
- LIGHTWEIGHT & COMPACT
- 30H
- WHITE LED - LOW
- FREE PROJECTION ANGLE
- CHARGING STATUS INDICATOR
- USB RECHARGEABLE
- RED LED - 2HZ FLASHING
- SLIDING DIFFUSER
- IP54 DUST PROOF & WATER RESISTANT

## ANSI FL 1

| ANSI FL1 | | | | | 2m | IP54 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITE HIGH | 200 Lumens | 1900cd | 85m | 4h30min | | |
| WHITE MED | 90 Lumens | 840cd | 58m | 9h30min | | |
| WHITE LOW | 20 Lumens | 220cd | 30m | 30h | ✓ | ✓ |
| WHITE 2Hz FLASHING* | NA | NA | NA | 10h | | |
| RED ON | 5 Lumens | 65cd | 16m | 25h | | |
| RED 2Hz FLASHING* | NA | NA | NA | 30h | | |

* Flashing mode specifications cannot be measured by ANSI FL1 Standard.
* Flashing mode runtime is based on measurement of battery capacity change only.

## BATTERY REPLACEMENT DIAGRAM

**BATTERY INSERTION**

1. Open the battery case cover and remove it from the unit.
2. Insert one 3.7V 600mAh 14430 Li-ion rechargeable battery, positive end of battery first.
3. Insert battery case cover feet into battery case tracks as shown, and then close the battery case cover back on.




## HOW TO RECHARGE DIAGRAM

When the headlight becomes noticeably dim, switch off the unit and recharge the battery as soon as possible.

Battery Type 1 x 3.7V 600mAh 14430 Rechargeable Battery
Charging Time 2hrs

1. Connect the rear light to your PC, or an approved USB adaptor, a solar panel, a portable power bank or any other charging device with an USB outlet, with the micro USB cable.
2. The RED LED indicator will light up to indicate charging has started. The Green LED indicator will light up when the battery has been fully charged.




**NOTE:**

- In preparation for unexpected battery shutoff, we recommend you to carry a spare battery.
- The battery will reach full performance only after a few complete charging & discharging cycles.
- DO NOT leave the headlight in charging status (with power connected)

## ENGLISH SPECIFICATIONS

**FEATURES**
- 3W Gen 2 LED White LED – Up to 200 Lumens
- Additional 5mm Red LED for Night Vision
- Sliding Diffuser for Smooth Wide Beam Light for Close Vision
- 4 Lighting Modes satisfy Different Lighting Needs
- White LED – HIGH, MED, LOW & 2Hz FLASHING
- Red LED – ON & 2Hz FLASHING
- Direct Plug to Recharge by Micro USB
- LED Indicator Shows Charging Status
- Attach to Industrial or Sports Helmet by 3M Adhesive
- Mount, Headband Helmet Clips or Velcro Strap (Optional)
- Regulated Circuit with Protection from Over-charging & Over-discharging
- Rack-solid Protection against 2m Impact
- IP54 Dust Proof & Water Resistant
- Lightweight – Merely 88g

**OPERATION**
**WHITE LED OUTPUT**
HIGH > MED > LOW > 2Hz FLASHING > OFF
(Press 3 seconds to switch to RED LED OUTPUT)
(Press OFF if stays at any mode over 3 seconds)

**RED LED OUTPUT**
ON > 2Hz FLASHING > OFF
(Press OFF if stays at any mode over 3 seconds)
(Press to WHITE HIGH if stays at OFF over 3 seconds)

**BATTERY TYPE**
1 x 3.7V 600mAh 14430 Li-ion Rechargeable Battery[1] (included)

**CHARGING INFO**
2hrs Charging Time
Red LED ON – Charging
Green LED ON – Fully Charged

**BATTERY CYCLE**
500 Cycles

**BULB TYPE**
1 x 3W Gen 2 LED White LED
1 x Ø9mm Red LED

**ACCESSORY**
Micro USB Cable (Included)
For Industrial Helmet
3M Adhesive Mount (RV0012, Order Separately)
Headband Helmet Clips (RV0028, Order Separately)
For Sports Helmet
Velcro Strap (RS0022, Order Separately)

**SIZE**
38mm x 75mm x 50mm

**WEIGHT**
88g (With Battery)

[1] The rechargeable battery will reach full performance only after a few complete charging & discharging cycles. Rechargeable Battery Maintenance – Recharge the unsold unit for every 6 months after production, please see production date label on packaging.

**BULB REPLACEMENT**
LED never needs to be replaced.

**!WARNING**
- Do NOT look directly into the LED light for more than a few seconds.
- Do NOT allow children to use LED light unless under the supervision of an adult.
- Do NOT leave the LED light on unattended. The LED light can become extremely HOT. Ensure sufficient ventilation when the LED light is on. Ensure the LED light is completely cooled off before touching its head.
- Remove the batteries if not using the LED light for long period or before storage.

**!IMPORTANT**
- Do not dispose the unit into fire or dismantle it under any condition.
- Reverse charging is not acceptable.
- Charge before use, although the battery is delivered in a charged state.
- Do not short circuit the battery. Permanent damage to the battery may result.
- Never insert any foreign metallic objects into the charge jack of rear light.
- Never leave the unit in extremely high temperatures while charging.
- It is advisable to use the unit from time to time in order to maintain the unit in good condition and always recharge after used and recharge the unit when not used for over 3 months or longer.
- Use batteries in extreme condition may affect the service life, such as extreme temperature, deep cycle, and extreme overcharged or over discharged.
- Batteries should be stored in a cool and dry place.
- Be sure to use manufacturer's replacement parts.

## ITALIANO SPECIFICHE

**CARATTERISTICHE**
- 3W Gen 2 LED White LED – sino a 200 Lumens
- In aggiunta 5 mm. led rosso per visione notturna
- Polsante diffusore per fascio luce concentrata o ad ampio raggio
- 4 funzioni di luce soddisfano diversi bisogni di luce
- Led bianco – alto, media, bassa e 2hz lampeggiante sos
- Spina diretta per ricarica tramite presa Micro-USB
- Indicatore led mostra la condizione della carica
- Fissaggio per casci da lavoro o per lo sport da 3M adesivo
- Mount, con clip- fascia casco o Velcro (opzion colori nero-blue-giallo)
- Circuito regolato per la protezione di sopra carica e sopra scarica
- Solida protezione contro impatto roccia da 2 m.
- IP54 a prova di polvere e resistente all'acqua
- Peso leggero – solo 88Ø

**CARATTERISTICHE**
**UTILIZZONI D'USO**
Led Bianco luce in funzione
Alta > media > bassa > 2Hz. Lampeggiante > pulsante spe-gnimento "Off"
(premere 3 secondi per accendere il led rosso del lampeggiante)
(premere il pulsante OFF per più di 3 secondi per rimanere in qualsiasi modalità)

**LED ROSSO LUCE IN FUNZIONE**
On per accendere > 2Hz lampeggiante – Off per spegnere
(premere il pulsante OFF per più di 3 secondi

**SOSTITUZIONE LAMPADA**
Il LED non necessita di essere sostituito.

**!ATTENZIONE**
- NON guardare la luce smessa dal LED direttamente per più di pochi secondi.
- NON lasciare che bambini usino l'unità LED senza la supervisione di un adulto.
- NON lasciare l'unità accesa incustodita. L'unità potrebbe surriscaldarsi. Assicurarsi che il luogo in cui viene usata l'unità presenti una ventilazione adeguata. Non toccare la parte anteriore dell'unità prima che si sia completamente raffreddata.
- Rimuovere la batteria se non si utilizza l'unità per un periodo di tempo prolungato owero prima di conservarel'u-nità.

**!IMPORTANTE**
- NON incendiare o smontare l'unità in nessun caso. In nessun caso ricaricare la batteria con le polarità invertite.
- NON lasciare la batteria in carica (collegata alla presa di corrente) in modo continuato per oltre cinque giorni, per non compromettere l'efficienza.
- NON usare contemporaneamente batterie diverse per tipologia (per esempio, NiMh, NiCd, Alcaline etc.), o batterie nuove e usate.
- Caricare la batteria prima dell'uso. anche qualora sia fornita precaricata.
- NON cortocircuitare la batteria per evitare danni permanenti alla stessa.
- In nessun caso inserire oggetti metallici nel jack del caricabatteria.
- Non ricaricare l'unità in ambienti con una temperatura elevata.
- Per assicurare che l'unità si tenga in tanto per mantenerla in buone condizioni, ricaricarla sempre dopo l uso e ricaricarla se non usata per 3 o più mesi.
- L'uso della batteria in condizioni estreme, come temperature estreme, cicli di scarica profonda, sovracarica o scarica eccessiva, può compromettereae la durata.
- Conservare la batteria in un luogo fresco e asciutto.
- Usare soltanto pezzi di ricambio del produttore.

## FRANÇAIS SPÉCIFICATIONS

**CARACTÉRISTIQUES**
- 3W Gen 2 LED blanche– jusqu'à 120 Lumens
- Sept suggestionnaires LED rouge pour VISION DE NUIT
- Diffuseur coulissant pour faisceau d'éclairage en bonnpère en Vision Rapprochée
- 4 Modes d'éclairage pour satisfaire à différents besoins
- LED blanche – FORT, MOYEN, FAIBLE & CLIGNOTANT 2Hz
- LED rouge – ON & CLIGNOTEMENT 2Hz
- Se recharge par connexion directe d'une fiche Micro USB
- Indicateur LED indique le statut de charge
- Se fixe sur casque industriel ou sportif par le biais d'un adhésif 3M
- Montage, attaches de bandeau de casque ou sangle Velcro (optionnel)
- Circuit régulé avec protection contre surcharge & surdécharge
- Solide protection toute épreuve contre impact (2m)
- Résistant à la poussière et étanche, conformément à IP54
- Très léger – à peine 88g

**FONCTIONNEMENT**
**SORTIE LUMINEUSE LED BLANCHE**
HIGH > MED > LOW > 2Hz FLASHING > OFF
(Appuyer pendant 3 secondes pour commuter sur SORTIE LUMINEUSE LED ROUGE)
(Appuyer sur OFF lorsqu'on mode quelconque est maintenu plus de 3 secondes)

**SORTIE LUMINEUSE LED ROUGE**
ON > 2Hz FLASHING > OFF
(Appuyer sur OFF lorsqu'un mode quelconque est maintenu plus de 3 secondes)
(Appuyez sur WHITE HIGH si OFF se prolonge plus de 3 secondes)

**TYPE DE PILE**
1 x batterie rechargeable 3.7V 600mAh 14430 Li-ion[1] (comprise)

**INFORMATION SUR LE CHARGEMENT**
Temps de chargement : 2 heures
Indicateur LED rouge ALLUMÉ : Chargement
Indicateur LED vert ALLUMÉ : chargement terminé

**CYCLE DE BATTERIE**
500 cycles

**TYPE D'AMPOULE**
1 x 3W Gen 2 LED LED blanche
1 x Ø9mm LED rouge

**ACCESSOIRE**
Câble micro USB (inclus)
Pour casque industriel
Montage adhésif 3M (RV0012, à commander séparément)
Attaches de bandeau de casque (RV0028, à commander séparément)
Pour casque sportif
Sangle Velcro (RS0022, à commander séparément)

**DIMENSIONS**
38mm x 75mm x 50mm

**POIDS**
88g (avec piles)
[1] La batterie rechargeable atteindra la performance complète seulement après quelques cycles de charge complète et de déchargement. Entretien de la batterie rechargeable – Rechargez l'unité invendues pour tous les 6 mois après la production, s'il vous plaît voir la date de production étiquette sur l'emballage.

**REMPLACEMENT DE LA LAMPE**
Les LED n'ont pas besoin d'être remplacés.

**! ATTENTION**
- Ne regardez JAMAIS directement la lampe à LED plus de quelques secondes.
- NE PERMETTEZ PAS aux enfants d'utiliser des appareils munis de LED sans la supervision d'un adulte.
- NE LAISSEZ PAS en éclairage LED sans surveillance. L'éclairage à LED est caractérisé par une extrême chaleur. Assurez-vous qu'une ventilation suffisante est fournie quand la LED est allumé. Assurez-vous que la LED est complètement refroidi avant de toucher la tête.
- Retirez les batteries si vous n'utilisez pas la lampe à LED pendant une longue période ou avant de la ranger.

**!IMPORTANT**
- Ne jetez pas l'appareil au feu et ne l'éliminez pas n importe comment.
- L'autodécharge n'est pas acceptable.
- NE LAISSEZ PAS la pile en charge (branchée sur l'alimentation) continuellement pendant plus de 5 jours, car l'efficacité de la pile pourrait s'en trouver réduite.
- NE MÉLANGEZ PAS différents types de capacité et de marque de pile (par ex. Ni-Mh, NiCd, Alcaline etc.), ou de neuve tempo dans le chargeur.
- Bien que la pile soit livrée chargée, il est toutefois nécessaire de la recharger.
- Attention à ne pas provoquer de court-circuit à la pile. Il pourrait en résulter des dégâts irréparables.
- Ne jamais insérer d'objets métalliques étrangers dans la prise jack du phare.
- Ne jamais exposer l'appareil à des températures excessivement élevées quand il est en charge.
- Il est conseillé d'utiliser l'unité de temps en temps afin de la conserver dans la bonnes conditions et de toujours le recharger après usage ou une période de non utilisation de 3 mois ou plus.
- Utiliser les piles dans des conditions extrême, telles que températures excessives, décharge profonde ou surcharge extrême.
- Les piles devraient être stockées à un endroit sec et frais.
- Assurez-vous d'utiliser des pièces de rechange originales du constructeur.

## DEUTSCHE SPEZIFIKATIONEN

**EIGENSCHAFTEN**
- 3 W Gen 2 LED-LED, weiß – Bis zu 200 Lumen
- Zusätzliche rote LEDs (5 mm) für Nachtsicht
- Schiebediffusor für ein stufenlos einstellbares, breit strahlendes Lichtfeld in der Nahsicht
- 4 Stellungen für verschiedene Beleuchtungsanforderungen
- Weiße LED – HIGH, MED, LOW & 2-Hz-BLINKMODUS
- Rote LED – ON & 2-Hz-BLINKMODUS
- LED-Anzeige – Anzeige zum direkten Aufladen über Micro-USB-Anschluss
- M6 3M-Klebehalterung – Befestigung an Industrie- und Sporthelmen, Stirnband-Helmklemmen oder Velcro®-Kopfband (optional)
- Geregelte Schaltung mit Überlade- & Tiefentladeschutz
- Garantiert zuverlässiger Schutz gegen einen Aufprall aus 2 m Höhe
- IP54 Staubdicht & wasserbeständig
- Geringes Gewicht – Nur 88 g

**BETRIEB**
**WEISSE LED**
HIGH > LOW > 2-Hz-BLINKMODUS > OFF
(Zum Einschalten auf ROTE LED 3 Sekunden drücken)
(OFF drücken, wenn länger als 3 Sekunden in einem Betriebsmodus)

**ROTE LED**
ON > 2-Hz-BLINKMODUS > OFF
(OFF drücken, wenn länger als 3 Sekunden in einem Betriebsmodus)
(Nach 3 Sekunden in OFF-Modus wird beim Drücken der Taste WEISS HIGH eingeschaltet)

**BATTERIETYP**
1 x wiederaufladbare 3.7-V-Li-Ion-Batterie, 600 mAh 14430 [mitgeliefert]

**INFORMATIONEN ZUM AUFLADEN**
2 Stunden Ladezeit
Beim Laden leuchtet eine rote LED
Nach vollier Aufladung leuchtet eine grüne LED

**BATTERIELEBENSZYKLUS**
500 Zyklen

**LEUCHTMITTEL**
1 x 3 W Gen 2 LED-LED, weiß
1 x Ø 3 mm rote LED

**ZUBEHÖR**
Micro-USB-Kabel [mitgeliefert]
Für Industriehelme
3M-Klebehalterung (RV0012, separat bestellen)
Stirnband-Helmklemmen (RV0028, separat bestellen)
Für Sporthelme
Velcro®-Kopfband (RS0022, separat bestellen)

**GRÖßE**
38 mm x 75 mm x 50 mm

**GEWICHT**
88 g (mit Batterien)
[1] Die wiederaufladbare Batterie erreicht ihre volle Leistung erst nach einigen vollständigen Lade- und Entladezyklen. Wartung der wiederaufladbaren Batterie – Nach nicht verkaufte Exemplare 6 Monate nach der Herstellung aufladen, siehe das Produktionsdatum auf der Verpackung.

**LED ERSETZEN**
Die LED braucht nicht ersetzt zu werden.

**!ACHTUNG**
- Nicht länger als wenige Sekunden direkt in das LED-Licht blicken.
- Das Gerät darf von Kindern nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.
- Das Gerät nie unbeaufsichtigt eingeschaltet lassen. Das Gerät kann äußerst heiß werden. Nur an einem gut belüfteten Ort verwenden. Die Vorderseite des Geräts nicht berühren, bevor das Gerät ganz abgekühlt ist.
- Den Akku aus dem Gerät nehmen, wenn es für längere (ist nicht benutzt wird oder bevor es aufbewahrt wird.

**WICHTIG**
- Auf keinen Fall das Gerät ins Feuer werfen oder es zerlegen.
- Auf keinen Fall den Akku mit umgekehrter Polarität aufladen.
- Den Akku nicht länger als fünf Tage ununterbrochen aufladen (an das Stromnetz angeschlossen), denn seine Leistungsfähigkeit könnte dadurch verringert werden.
- NICHT MISCHEN: Batterien verschiedener Arten (z.B. NiMh, NiCd, Alkalisch, usw.), Kapazitäten oder Marken gleichzeitig verwenden.
- Vor Gebrauch aufladen, auch wenn der Akku schon geladen geliefert wird.
- Den Akku nicht kurzschließen, denn es könnte den Akku dauerhaft beschädigen.
- Keine Metallgegenstände in den Akkuladerbuchsteckstecken.
- Das Gerät nicht an Orten mit extrem hohen Temperaturen aufladen.
- Um sicherzustellen, dass Gerät von Zeit zu Zeit zu benutzen, um es in gutem Zustand zu halten, und es nach jedem Gebrauch und auch dann aufzuladen, wenn es für 3 Monate oder länger nicht benutzt wird.
- Der Gebrauch des Akkus in extremen Umständen, wie z.B. extremen Temperaturen, Tiefzyklus, extremer Überladung oder Tiefentladung, kann seine Lebenszeit verringern.
- Den Akku kühl und trocken lagern.
- Nur das Ersatzteile des Herstellers verwenden.

## ESPAÑOL ESPECIFICACIONES

**CARACTERÍSTICAS**
- Bombilla 3W Gen 2 LED LED (Blanca) – Hasta 200 Lumens
- Bombilla roja adicional 5mm para visión nocturna
- Difusor deslizante para una mayor o menor focalización del haz de luz
- 4 modos de iluminación distintos
- Luz blanca: Intensidad Alta, Intensidad Media, Intensidad baja e Intermitente 2hz
- Luz roja: Luz continua y Intermitente 2hz
- Se recarga directamente Micro USB
- LED indicador del estado de la recarga
- Acoplamiento en casco industrial o deportivo mediante montura con adhesivo 3M, clip para la cinta del casco o cinta de Velcro (opcional)
- Circuito regulado para evitar sobrecargas y excesos de descarga
- Protección rígida para impactos desde 2m
- Sistema IP54 que impide la entrada de polvo y agua
- Peso sólo! 88gms – solamente 88g

**FUNCIONAMIENTO**
LUZ blanca
ALTA/INTENSE>MEDIA/INTENS>BAJA/INTENS>INTERMITENCIA 2Hz>OFF
(Pulsar durante 3 seg. el botón de encendido para encender la luz roja)
(Pulsar OFF desde cualquier modo durante más de 3 seg.)

**LED ROJA**
ON>INTERMITENCIA 2Hz>OFF (Pulsar OFF desde cualquier modo más de 3 seg.)
(Pulsar ALTA desde OFF para ALTA INTENS. si está en modo OFF)

**TIPO DE BATERÍA**
aleria Recargable 1x3.7V 600mAh 14430 Li-ion[1] (incluida)

**INFORMACIÓN DE CARGA**
Tiempo de carga 2h
Luz roja encendida: Cargando
Luz verde encendida: Carga completada

**CICLO DE BATERÍA**
500 Ciclos

**TIPO DE BOMBILLA**
1 LED blanco 3W Gen 2 LG
1LED roja Ø5mm

**ACCESORIOS**
Para casco industrial
Montura adhesiva 3M (RV0012, pedir por separado)
Clips para cinta de casco (RV0028, pedir por separado)
Para casco deportivo:
Cinta Velcro (RS0022, pedir por separado)
Cinta de sujeción (incluida)

**TAMAÑO**
38mm x 75mm x 50mm

**PESO**
88g (Con batería)
[1] La batería recargable alcanzará su rendimiento completo, solo después de varios ciclos completos de carga y escarga. Mantenimiento de la batería recargable – Recargar la unidad almacenada sin vender cada 6 meses después de la fecha de producción, por favor ver fecha de producción en la etiqueta del envase.

**CAMBIO DE LA BOMBILLA**
La luz LED no necesita ser sustituida

**!ATENCIÓN!**
- No mire directamente a la luz LED durante varios segundos.
- No permita el uso a los niños de la luz LED sin la supervisión de un adulto.
- No deje la luz LED desatendida. La luz del LED puede alcanzar temperaturas muy elevadas. Asegúrese que haya suficiente ventilación cuando la luz LED esté encendida. Asegúrese de que la luz LED se haya enfriado completamente antes de tocar su cabeza.
- Retire las baterías si no utiliza la luz LED durante un largo período de tiempo o antes de su almacenamiento.

**!IMPORTANTE**
- No tire el equipo al fuego o lo desmonte en cualquier condición.
- El cobro reverbio no es aceptable.
- No deje el cartucho de la batería en estado de carga (con potencia conectada) de forma continua durante más de cinco días , ya que esto puede causar una reducción en la eficacia de la batería.
- NO MEZCLE: Baterías de diferentes tipos de (p.ej. NiCd, alcalinas, etc.), tipos o capacidades, marcas de baterías al mismo tiempo o el cartucho de la batería.
- Cargarla antes de su uso , aunque la batería se entrega con un estado de carga
- No cortocircuite la batería. Puede sufrir daños permanentes.
- No introduzca nunca objetos metálicos extraños en la toma de carga de la linterna.
- Nunca deje el equipo a temperaturas extremadamente altas durante la carga.
- Es aconsejable utilizar la unidad de vez en cuando con el fin de mantenerla en buenas condiciones y siempre recargarla después de haberla usado incluso cuando no se utiliza durante más de 3 meses.
- El uso de las baterías en condiciones extremas puede afectar a su servicio, tales como temperaturas altas, ciclo profundo, y la extrema sobrecarga.
- Las baterías deben almacenarse en un lugar fresco y seco.
- Asegúrese de utilizar piezas de repuesto del fabricante.

## PORTUGUÊS ESPECIFICAÇÕES

**CARACTERÍSTICAS**
- 3W Gen 2 LED LED Branco – Até 200 Lumens
- Led adicional vermelho de 5mm para visão nocturna
- Difusor deslizante para regulação de foco e visibilidade lechada
- 4 Modos de iluminação satisfazem Diferentes necessidades de iluminação LED Branco – Máxima, Média, Mínima & 2Hz FLASH Led Vermelho – ON & 2Hz FLASH
- Encaixe directo por Micro USB
- LED Indicador mostra nível de carga
- Encaixe para capacete desportivo ou industrial por fita adesiva 3M
- Suporte, Fita para capacete Clips ou fita de Velcro (Opcional)
- Circuito regulado para evitar carga e descarga excessiva
- Resistente contra impactos até 2mt
- IP54 a prova de poeiras & a prova de água
- Ultra-leve – apenas 88g

**OPERAÇÕES**
LED SAÍDA BRANCA
MÁXIMO>MÉDIO>MÍNIMO> 2Hz FLASH> OFF
(Pressionar 3 segundos e interruptor para Led Vermelho)
(Pressionar OFF em qualquer modo 3 segundos)

**LED VERMELHO SAÍDA**
ON > 2Hz FLASH > OFF
(Pressionar OFF em qualquer modo mais que 3 segundos)
(Pressionar para máxima Branco se off mais de 3 segundos)

**TIPO DE BATERIA**
1 x 3.7V 600mAh 14430 Li-ion Recarregável Bateria[1] (incluído)

**INFORMAÇÕES DE CARGA**
2hrs tempo de carga
LED vermelho ON – em carga
LED verde ON – totalmente carregada

**BATERIA CICLOS**
500 ciclos

**TIPO DE LÂMPADA**
1 x 3W Gen 2 LED LED Branco
1 x Ø9mm LED vermelho

**ACESSÓRIOS**
Cabo Micro USB (incluído)
Para capacete industrial
Suporte com fita (RV0012, Vendido separadamente)
Fita de capacete com Clips (RV0028, Vendido separadamente) para capacete desportivo
Fita de Velcro (RS0022, vendido separadamente)

**TAMANHO**
38mm x 75mm x 50mm

**PESO**
88g (com Pilhas)
[1] A bateria recarregável irá atingir o desempenho total somente depois de algumas cargamgamento completo e ciclos de descarga. Manutenção da bateria recarregável – Recarregar a unidade não vendidos cada 6 meses após a data de produção, consulte etiqueta data de produção na embalagem.

**REPOSIÇÃO DE LÂMPADA**
Led nunca precisa de ser substituído

**ATENÇÃO**
- Nunca olhe diretamente para o Led mais que uns segundos
- Não deixe que a lanterna de Led seja utilizada por crianças sem a supervisão de um adulto
- Não deixe a Lanterna de Led a trabalhar em automenha. O Led poderá sobreaquecer.
- Certifique que existe ventilação suficiente quando o Led está ligado. Antes de tocar na cabeça da lanterna verifique que está suficientemente arrefecida
- Retire as baterias em caso de não utilização prolongada ou antes da primeira utilização.

**!IMPORTANTE**
- Nunca aproximar a unidade do fogo e nunca desmonte em qualquer situação
- Carga inversa não é aceite.
- Carregar antes do seu utilização, embora a bateriaje seja entregue com carga
- Não provoque curto-circuito na Bateria, pode resultar em danos na bateria.
- Nunca insira objetos metálicos no cartuche da bateria
- Nunca deixe a unidade em altas temperaturas enquanto carrega
- É aconselhável o uso da unidade de tempos em tempos e sempre recarregar após utilizar, e carregar antes de utilizar em caso de mais de três meses de não uso.
- O uso das baterias em condições extremas pode afetar a vida útil da bateria, tais como temperaturas extremas, ciclos longos, e carga excessiva ou descarga excessiva
- As baterias devem ser armazenadas em locais frescos e secos.
- Assegure-se que apenas usa peças de substituição da marca.

## NEDERLANDS SPECIFICATIE

**KENMERKEN**
- 3 W Gen 2 LED LED lamp wit – tot 200 lumen
- Extra 5 mm LED lamp rood voor nachtzicht
- Schuifverdeler voor zachte, brede lichtbundel voor dichtbij zicht
- 4 lichtstanden voor licht af naar gelang behoefte
- Witte LED lamp – HIGH, MED, LOW & 2 Hz KNIPPERSTAND
- Rode LED lamp – ON & 2 Hz KNIPPERSTAND
- Direct aansluiting voor opladen d.m.v. Micro USB aansluiting
- LED indicator voor aanduiding oplaadstatus
- Bevestiging op industriële of sporthelm d.m.v. 3M kleefmiddel
- Montage: hoofdband, helmclips of kittenband (optioneel)
- Gereguleerd circuit met beveiliging tegen overlatasting & Overontlasting
- Stevige bevestiging tegen 2 m impact
- IP54 stofdicht & waterbestendig
- Lichtgewicht – slechts 88 g

**BEDIENING**
**Witte LED lamp**
HIGH > MED > LOW > 2 Hz KNIPPERSTAND
(3 seconden indrukken voor overschakelen naar rode LED-LAMP)
(Druk op OFF als de zaklamp langer dan 3 seconden in een bepaalde stand blijft staan)

**RODE LED LAMP**
ON > 2 Hz KNIPPERSTAND > OFF
(Druk op OFF als de zaklamp langer dan 3 seconden in een bepaalde stand blijft staan)
(Indrukken voor overschakelen naar wit, stand HIGH, indien langer dan 3 seconden op stand OFF)

**BATTERIJ**
1 x 3.7 V 600 mAh 14430 Li-ion oplaadbare batterij[1] (meegeleverd)

**OPLAADINFORMATIE**
2 uur oplaadduur
Rood LED lampje brandt – bezig met opladen
Groen LED lampje brandt – opladen voltooid

**BATTERIJCYCLUS**
500 cycli

**LAMP**
1 x 3 W Gen 2 LED LED lamp wit
1 x Ø 5 mm LED lamp rood

**ACCESSOIRES**
Micro USB-kabel (meegeleverd)
Voor industriële helm
3M kleefmontage (RV0012, apart bestellen)
Hoofdband helmclips
(RV0028, apart bestellen)
Voor sporthelm
Kittenband (RS0022, apart bestellen)

**AFMETINGEN**
38 mm x 74 mm x 50 mm

**GEWICHT**
88 g (inclusief batterij)

[1] Het vermogen van de oplaadbare batterij is pas optimaal na een aantal volledige laad- en ontlaadcycli. Onderhoud niet verkochte oplaadbare batterijen: iedere 6 maanden na productiedatum opladen (zie label productiedatum op de verpakking).

**LAMP VERVANGEN**
De LED lamp hoeft nooit vervangen te worden.

**WAARSCHUWING**
- Kijk NIET langer dan een paar seconden rechtstreeks in het LED-licht.
- Laat kinderen de LED-lamp NIET gebruiken zonder toezicht van een volwassene.
- Laat de LED-lamp niet onbeheerd achter. De LED-lamp kan extreem warm worden. Zorg voor voldoende ventilatie als de LED-lamp brandt. Zorg ervoor dat de LED-lamp voldoelig is afgekoeld voor u de kop even aanraakt.
- Verwijder de batterijen als u de LED-lamp langere tijd niet gebruikt of voor u deze opbergt.

**BELANGRIJK**
- Een batterijen nooit in het vuur en maak ze nooit open.
- Draai de polariteit van de batterij niet om.
- Laat de batterij never gebruik op, hoewel deze opgeladen wordt geleverd.
- Veroorzaak geen kortsluiting. Dat kan de batterij blijvend beschadigen.
- Steek geen metalen voorwerpen in de oplader aansluiting van de accu.
- Plaats niet in een extreme warme omgeving zlis u opladet.
- Het is raadzaam om de lamp regelmatig te gebruiken om hem in goede conditie te houden.
- Laat deze steeds weer op na gebruik en ook als hij drie maanden niet gebruikt is.
- Als de oplaadbare batterijen in extreme omstandigheden gebruikt worden kan dat hun levensduur verkorten. Denk aan erg hoge of lage temperaturen en extreem over- en ontladen. Batterijen moeten bewaard worden op een koele droge plaats.
- Gebruik alleen fabrieksonderdelen bij reparaties